

ER SERIES 500VA - 5000VA

SUPER LOW INPUT VOLTAGE RANGE AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ไฟตกมาก

สตาบิไลเซอร์ (Stabilizer) หรือเครื่องป้องกันไฟตก ไฟเกิน ป้องกันไฟกระชากในระบบไฟฟ้า



รุ่น ER Series สามารถรองรับไฟด้านเข้าได้ต่ำมาก รองรับการใช้งานในทุกพื้นที่ ลดทอนสัญญาณรบกวนไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า เหมาะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความต้องการคุณภาพไฟฟ้าที่ดี เช่น ตู้สาขาโทรศัพท์, เครื่องมือสื่อสาร, เครื่องพิมพ์ปัสเตอร์, เครื่องพิมพ์ Ink jet, ตู้เย็น, ตู้แช่ ฯลฯ

Main Feature :

- Super low input range (+20/-50% ; 105 - 264VAC)
- Suitable output voltage ($\pm 5\%$)
- Overload (auto recovery) & Over temp protection
- Over & Under voltage protection

Technical Specification :

Model/รุ่น	ER-1000	ER-2000	ER-3000	ER-5000
Power rating/ขนาดกำลัง	1000VA	2000VA	3000VA	5000VA
System technology/ระบบการทำงาน	Digital control by CPU with Relay system			
Input voltage/แรงดันด้านเข้า	+20/-50% (105 - 264VAC)			
Input frequency/ความถี่ด้านเข้า	50/60Hz			
Output voltage/แรงดันด้านออก	220VAC $\pm 5\%$			
Output frequency/ความถี่ด้านออก	50/60Hz			
Efficiency/ประสิทธิภาพ	98%			
LCD display/จอแสดงผล	Input voltage, Output voltage, Load level, Stabilizer status			
Protection/ระบบป้องกัน	Over-Under voltage, Over load, High temperature, Surge, Spike			
Cooling/ระบบระบายอากาศ	Air cooling			
Safety standard/มาตรฐานความปลอดภัย	CE, LVD : EN60950, EMC : EN55024			
Operating temperature/อุณหภูมิ	0 - 40 °C			
Operating Humidity/ความชื้นสัมพัทธ์	10 - 102% RH, Non-condensing			
Dimension (mm)/ขนาด	230x210x110		220x340x250	
Weight (kgs)/น้ำหนัก	3.4	4.5	11.6	13.7



SaveTronics®

www.savetronics.co.th

บริษัท เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Savetronics Corporation Co.Ltd.4/12 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4/12 Soi Ruamsirimit, Jompol, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 02-617-8511(Auto) Fax : 02-617-8512